



ZKLF...-2RS

| Code | Tolerance | d | D | B | rsmin | r1smin |
|----------------|-----------|----|-----|----|-------|--------|
| --- | | mm | | | | |
| ZKLF 1050-2RS | P4 | 10 | 50 | 20 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 1255-2RS | P4 | 12 | 55 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 1560-2RS | P4 | 15 | 60 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 1762-2RS | P4 | 17 | 62 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 2068-2RS | P4 | 20 | 68 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 2575-2RS | P4 | 25 | 75 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 3080-2RS | P4 | 30 | 80 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 30100-2RS | P4 | 30 | 100 | 38 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF3590-2RS | P4 | 35 | 90 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF 40100-2RS | P4 | 40 | 100 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF40115-2RS | P4 | 40 | 115 | 46 | 0,6 | 0,6 |
| ZKLF 50115-2RS | P4 | 50 | 115 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLF50140-2RS | P4 | 50 | 140 | 54 | 0,6 | 0,6 |
| ZKLF60145-2Z | P4 | 60 | 145 | 45 | 0,6 | 0,6 |
| ZKLF70155-2Z | P4 | 70 | 155 | 45 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | |
| ZKLN1034-2RS | P4 | 10 | 34 | 20 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN1242-2RS | P4 | 12 | 42 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN1545-2RS | P4 | 15 | 45 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN1747-2RS | P4 | 17 | 47 | 25 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN2052-2RS | P4 | 20 | 52 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN2557-2RS | P4 | 25 | 57 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN3062-2RS | P4 | 30 | 62 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN3072-2RS | P4 | 30 | 72 | 38 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN3572-2RS | P4 | 35 | 72 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN4075-2RS | P4 | 40 | 75 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN4090-2RS | P4 | 40 | 90 | 46 | 0,6 | 0,6 |
| ZKLN5090-2RS | P4 | 50 | 90 | 34 | 0,3 | 0,6 |
| ZKLN50110-2RS | P4 | 50 | 110 | 54 | 0,6 | 0,6 |